

قدرت نامی موتور ستاره مثلث (سه فاز)		جریان موتور در ۳۸۰ ولت	تنظیمات بیمتال		تنظیمات فیوز		کابل مورد استفاده
KW	HP		رنج بیمتال	مقدار تنظیمی	پایه فیوز	فیوز	
11	15	22	11 - 16A	13A	25A	25A	2(3x6) mm ²
15	20	29	14 - 20A	18A	63A	50A	2(3x10) mm ²
18.5	25	38	17 - 25A	22A	63A	63A	2(3x10) mm ²
20	26.66	39.8	22 - 32A	24A	63A	63A	2(3x16) mm ²
22	30	43.5	22 - 32A	26A	63A	63A	2(3x16) mm ²
25	33.34	49	22 - 32A	29A	63A	63A	2(3x16) mm ²
30	40	58	30 - 45A	35A	125A	80A	2(3x16) mm ²
35	46.66	67	30 - 45A	40A	125A	100A	2(3x25) mm ²
37	50	71	40 - 63A	42A	160A	125A	2(3x25) mm ²
40	53.33	75.6	40 - 63A	45A	160A	125A	2(3x25) mm ²
45	60	87	40 - 63A	51A	160A	125A	2(3x35) mm ²
50	66.66	94.5	40 - 63A	56A	160A	125A	2(3x35) mm ²
55	75	104	55 - 80A	62A	250A	160A	2(3x50) mm ²
75	100	142	70 - 100A	84A	250A	200A	2(3x70) mm ²
90	125	168	88 - 125A	98A	400A	250A	2(3x95) mm ²
110	150	205	88 - 125A	120A	400A	250A	2(3x95) mm ²
132	180	245	120 - 170A	145A	400A	315A	2(3x120) mm ²
160	220	295	175 - 250A	175A	630A	400A	2(3x150) mm ²
200	270	360	175 - 250A	210A	630A	400A	2(3x240) mm ²
250	340	450	225 - 320A	261A	630A	500A	2(3x300) mm ²