

قدرت نامی موتور اتصال مستقیم (تک فاز)		جریان موتور در ۲۲۰ ولت	تنظیمات بیمتال		تنظیمات فیوز		کابل مورد استفاده
KW	HP		رنج بیمتال	مقدار تنظیمی	پایه فیوز	فیوز	
0.047	0.0625	0.7	0.6 - 1A	0.75	25A	4A	2x2.5 mm ²
0.06	0.08333333	0.9	0.8 - 1.2A	0.95	25A	4A	2x2.5 mm ²
0.09	0.125	1.2	1.1 - 1.6A	1.25	25A	6A	2x2.5 mm ²
0.12	0.16666667	1.7	1.4 - 2A	1.75	25A	6A	2x2.5 mm ²
0.18	0.25	2.3	1.7 - 2.5A	2.35	25A	6A	2x2.5 mm ²
0.25	0.33333333	3.3	3 - 4.5A	3.35	25A	6A	2x2.5 mm ²
0.37	0.5	4.1	4 - 6A	4.15	25A	10A	2x2.5 mm ²
0.55	0.75	6.1	5.5 - 8A	6.2	25A	16A	2x2.5 mm ²
0.75	1	7.5	8 - 12A	7.6	25A	16A	2x2.5 mm ²
1.1	1.5	9.5	8 - 12A	9.6	25A	25A	2x4 mm ²
1.5	2	14	11 - 16A	14.2	63A	35A	2x6 mm ²
2.2	3	21	17 - 25A	21.5	63A	50A	2x10 mm ²
3.6	5	35	30 - 45A	35.5	100A	80A	2x16 mm ²
5.5	7.5	50	40 - 63A	51	100A	100A	2x25 mm ²